







Mise à jour du logiciel

Duco Silent (Tronic) System¹, Duco Focus (Tronic) System,
 Duco Hygro Plus System, Duco Energy System, Duco Eco (Tronic) System

L8000021 21.10.2022

<p>1</p>	<p>Mettez la DucoBox hors tension. Si le système est muni d'un réglage par clapets, ceux-ci peuvent rester connectés.</p>	
<p>2</p>	<p>Connectez le Print de communication (WIFI) ; il peut également faire partie du Kit d'Installation DUCO. Assurez-vous que la dernière version du logiciel souhaité se trouve sur le Print de communication (WIFI) → si ce n'est pas le cas, insérez une carte SD avec la version du logiciel souhaité !</p>	
<p>3</p>	<p>Remettez la DucoBox sous tension.</p>	
<p>4</p>	<p>La DucoBox démarre la mise à jour → pendant la mise à jour, l'indication LED clignote en violet.</p>	 VIOLET (clignotant)
<p>5</p>	<p>Attendez la fin de la mise à jour de la DucoBox : le voyant lumineux doit avoir cessé de clignoter en violet.</p>	
<p>6</p>	<p>Appuyez sur le bouton INST : l'indication LED commence à clignoter en vert.</p>	 VERT (clignotant)
<p>7</p>	<p>Appuyez ensuite sur le bouton INST pendant quelques secondes : toutes les indications LED des composants connectés clignotent en rouge (= réinitialisation du réseau existant)</p>	<p>INST </p>  ROUGE (clignotant)
<p>8</p>	<p>Après cela, la DucoBox redémarre : l'indication LED sur la DucoBox ne sera plus rouge.</p>	
<p>9</p>	<p>Tous les composants doivent être (re)connectés au réseau. Pour ce faire, suivez les instructions générales.</p>	

ASTUCE: Vérifiez les débits pour détecter d'éventuelles anomalies après la mise à jour.