







Software update

Duco Silent (Tronic) System¹, Duco Focus (Tronic) System,
 Duco Hygro Plus System, Duco Energy System, Duco Eco (Tronic) System

L8000020 20.10.2022

<p>1</p>	<p>Maak de DucoBox spanningsloos. Indien klepgestuurd systeem dan kunnen de kleppen aangesloten blijven.</p>	
<p>2</p>	<p>Sluit de Communication Print (WIFI) aan; deze kan ook een onderdeel zijn van de DUCO Installation Kit. Zorg dat de laatste/gewenste softwareversie in de Communication Print (WIFI) zit → als dit niet het geval is, steek dan een SD kaart in met de gewenste softwareversie!</p>	
<p>3</p>	<p>Zet de DucoBox opnieuw onder spanning.</p>	
<p>4</p>	<p>De DucoBox begint met de update → tijdens de update zal de LED-indicatie paars knipperen.</p>	 PAARS (knipperen)
<p>5</p>	<p>Wacht tot de DucoBox klaar is met updaten: LED-indicatie moet gestopt zijn met paars te knipperen.</p>	
<p>6</p>	<p>Druk op INST-knop: LED-indicatie begint groen te knipperen.</p>	 GROEN (knipperen)
<p>7</p>	<p>Druk vervolgens enkele seconden op INST-knop: alle LED-indicaties van de gekoppelde onderdelen knipperen rood (= reset van het bestaande netwerk)</p>	<p>INST </p>  ROOD (knipperen)
<p>8</p>	<p>Hierna start de DucoBox opnieuw op: LED-indicatie op de DucoBox brandt niet meer rood.</p>	
<p>9</p>	<p>Alle onderdelen moeten (opnieuw) aangemeld worden in het netwerk. Volg hiervoor de standaard instructies.</p>	

TIP: Controleer de debieten op mogelijke afwijkingen na de update.

¹ Enkel mogelijk bij toepassing van DucoBox Silent Connect